



Interrupteur télécommandé

Pour éclairage intérieur



Confort

Garantie **2** ans

HelpLine  0 892 701 369*

Réf. 500112

Gencod 3660215001123

Caractéristiques techniques

- ▶ 1 interrupteur télécommandé à câbler 230Vac-50Hz avec récepteur radio intégré
- ▶ Puissance : ampoule à incandescence : 300W maximum, halogène : 100W max, ampoule LED / fluo compacte / tube fluorescent : 5 à 500W, basse tension : 1A maximum
- ▶ Portée en champ libre : 150m
- ▶ Fréquence radio : 868.3MHz
- ▶ L'interrupteur à câbler télécommandé est à usage uniquement en intérieur
- ▶ Ce produit se connecte en série avec l'éclairage à commander. Il ne nécessite aucune connexion au neutre.

Fonctionnalités

- ▶ Il vient en remplacement d'un interrupteur classique et il vous permettra avec un simple raccordement électrique sur la phase de radio-commander un éclairage d'une puissance maxi de 300W. Vous pourrez donc piloter vos lumières en local avec une télécommande optionnelle ou à distance via votre Smartphone et tablette. Vous pourrez aussi l'intégrer dans des scénarios de votre **Thombox** et ainsi, par exemple déclencher automatiquement un éclairage quand il fait sombre sur détection de passage.

Connected
Home