



## 1133/15

**Poste dédié à la maintenance des installations 5 fils (4 + n), 2 fils (1 + n) avec sonnerie électronique ou ronfleur.**

### Poste universel 5fils et 2fils

- Compatible avec de très nombreuses marques, liste et correspondance disponible dans la notice
- Large base permettant de couvrir l'emplacement du poste remplacé.
- Nombreux points de fixation permettant un ajustement de la verticalité (chevilles et vis fournies).
- Grand volume intérieur acceptant de multiples accessoires.
- Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute et de sonnerie ainsi que du micro. Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
- Une touche d'ouverture de porte en ABS blanc finition lisse.
- Une touche supplémentaire en ABS blanc finition lisse (contact à fermeture libre de potentiel 2A/24V max).
- Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure
- Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
- Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.

### Pièces Détachées

- Combiné avec cordon spiralé : réf. 1133/101.

### Accessoires

- Secret électronique 6 fils (5+N) à placer dans les postes : réf. 9133.
- Relais répéteur d'appel sortie sur contact NO/NF : réf. 788/22
- Buzzer pour différenciation de l'appel palier : réf. 9854/52
- Kit pour pose sur table : réf. 1133/50.
- Lot de 10 touches supplémentaires avec contacts : réf. 1133/55

### Caractéristiques

**Technologies** : 2 Fils (1+n) et 5 Fils (4+n)

**Dimensions (HxLxP)** : 236 x 101 x 65 mm

**Poids** : 0,2 kg

**Température de fonctionnement** : -5°C à +45°C

IF YOU LOVE YOUR BUILDING