# Détecteur de levée de doute vidéo (PIRCAM) radio Tyxal+

DMBV Tyxal+ • réf.6412287



### Dites le à vos clients

- Soyez alerté par sms sur détection pour une levée de doute vidéo, de jour comme de nuit
- Vérifiez toute anomalie par une levée de doute vidéo, où que vous soyez
- Choisissez entre une détection de mouvement standard ou sélective animaux

### Fonctions

- Fonctions levée de doute vidéo et audio avec fonction interphonie lors d'une intrusion ou sur demande de visualisation à distance sur smartphone
- Appel vocal ou alerte SMS en cas d'intrusion à partir du transmetteur, avec configuration de 6 numéros (CLT8000 requis pour les SMS), même en cas de coupure de courant ou de connexion internet
- Enregistrement d'une courte séquence vidéo sur détection d'une durée de 5 secondes
- Détection par infrarouge :
  - toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestiques jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire spécifique animaux
- Jusqu'à 4 détecteurs de levée de doute vidéo par installation
- Pilotage de l'alarme depuis un smartphone ou une tablette à partir de l'application maison connectée Delta Dore



- Simple à installer : détecteur sans fil sur pile, 2 en 1 grâce aux deux lentilles de détection interchangeables
- Carte Sim fournie avec le transmetteur (avec abonnement)
- Solution évolutive avec l'écosystème maison connectée

### Caractéristiques techniques

#### Détecteur de mouvement DMBV Tyxal+ (x1)

Indice IP	30	Mode de pose	Saillie A visser
Autoprotection	A l'ouverture A l'arrachement	Portée de la détection (m)	0,5 à 12 m avec lentille standard et 2 à 10 m avec lentille spécifique animaux
Angle de vue horizontal (°)	90	Format de compression vidéo	MPEG4
Résolution	VGA 640 x 480	Type d'alimentation	Piles
Technologie de communication	X3D Autre protocole radio		







### Lentille simple LS Tyxal+ (x1)

Indice IP	30	Mode de pose	A clipser		
Lentille animaux LA Tyxal+ (x1)					

Mode de pose

A clipser

## Compléments indispensables

Indice IP

• Box maison connectée avec un transmetteur téléphonique GSM - 6414125

30