



WE10650

## Essensya Lot de 50 Prises 2P+T 16A 250V SanVis

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

#### Raccordement

Type de connection/prise QuickConnect

#### Sécurité

Avec eclipse / protection enfant Non

Code de protection IK contre les chocs mécaniques IK07

Classe de protection (IP) IP21

#### Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 40 mm

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 37 mm

#### Matière

Couleur Blanc pur

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

#### Installation, montage

Montage Encastré, En saillie

#### Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Avec fixation à griffes Non

Type de montage Fixation par vis

#### Équipement

Type ou normes de prises de courant Norme française NF

Prise inclinée ou inclinable	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Non
Avec fermeture	Non
<b>Accessoires</b>	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Pré-équipé avec	Sans
<b>Capacité</b>	
Nombre de modules	2
<b>Couvercle, porte</b>	
Type de couvercle	Aucun couvercle
Produit compatible avec	essensya